

Création d'un code article d'un opérateur

2

Applications environnementales (si applicable)	Code
Standard	Aucune lettre
Environnements humides	W
Environnements corrosifs	C
Emplacements à risque	X

5

Installation du palan	Code
Installation à droite	0
Installation à gauche	1
Chaîne aérienne	Code
n°48 (n°410)	0
n°41	1
Ch. portes coulissantes	Code
n°41	1
Modèle appartement	Code
Version appartement	A

6

Options de commande	Code
CCE monit. avec cellules supervisées	M
CCE monit. sans cellules supervisées	N
CCE électronique	E
Électromécanique B2/C2	0
Armoires de contrôle séparées	P

7

Autres modifications

O T B H W

6 1 1 3

1 M 0 0

1

Modèles d'opérateurs	Code	Modèles d'opérateurs	Code
Opera-MJ	OMJ	OTBH extra appartement	OTBH-A.05
Opera-MH	OMH	Silencio®	OTH-A.06
Opera-J	OPJ	Silencio® + frein	OTBH-A.06
Opera-H	OPH	Silencio® + frein + système de contrôle de vitesse embarqué	RTBH-A.06
Opera-HJ	OHJ	MGT	MGT
Opera-SH	OSH	OSL	OSL
MSJ	MSJ	MGSL	MGSL
Opera-GH	OGH	Rapido® RSH	RSH
MGH	MGH	Rapido® RVH	RVH
OMT	OMT	Rapido® RMSJ	RMSJ
OTH	OTH	Rapido® RGH	RGH
OTBH	OTBH	Rapido® RTBH 19"/s	RTBH-1.19
OTH appartement	OTH-A.00	Rapido® RTBH 23"/s	RTBH-1.23
OTBH appartement	OTBH-A.00		

3

Fréquence (Hz)	Tension Nominale	Phase	Code
60	120	1	6 1 1
60	208	1	6 8 1
60	240	1	6 2 1
60	600	1	6 5 1
60	208	3	6 2 3
60	240	3	6 7 3
60	380	3	6 3 3
60	480	3	6 4 3
60	600	3	6 5 3
50	220	1	5 2 1
50	380	3	5 3 3

4

Puissance (HP)	Code
1/2	2
3/4	3
1	4
1-1/2	5
2	6
3	7
5	8

1. Sélection des opérateurs

2. Application environnements exigeants (si applicable)

3. Sélection des fréquence, tensions et phase et l'opérateur

4. Sélection de la puissance du moteur

5. Sélection des modifications mécaniques: installation de l'opérateur

et du palan à chaîne / chaîne aérienne standard ou chaîne d'entraînement pour portes coulissantes / chaîne aérienne pour portes type "bloc appartements" et condos standard, type extra ou type Silencio® (selon votre application)

6. Sélection des options de commande (au choix)

7. Autres modifications

800-361-2260 • www.manaras.com

Les spécifications techniques et modifications de design sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Operator Codes_F_2020.01.01_R0

